

Philips Hue  
White Startset E27 +  
afbryder

**Startsæt**  
3 x E27 + afbryder



8718696728987

# Automatiser lyset

for nem styring og komfort

Dette Philips Hue-startsæt med hvide lys indeholder 3 pærer, en bro og en afbryder. Det giver dig mulighed for at styre lyset overalt i verden, hvis du har internetadgang, eller du kan automatisere dem for at få det til at virke, som om du er hjemme, når du ikke er det.

## Nem styring og komfort

- Smart styring, hjemme og udefra
- Indstil timere efter eget ønske
- Dæmpning uden installation
- Styr det på din måde



# PHILIPS


## Vigtigste nyheder

### Smart styring, hjemme og udefra




Med Philips Hue iOS- og Android-apps kan du fjerne styre lyset, uanset hvor du befinder dig. Kontroller, om du har glemt at slukke for lyset, før du forlod hjemmet, og tænd det, hvis du arbejder sent.

### Timere gør det praktisk for dig




Philips hue kan få det til at se ud, som om du er hjemme, når du ikke er, ved hjælp af planlægningsfunktionen i Philips hue-app'en. Indstil lyskilderne til at tænde på et forudindstillet tidspunkt, så lyset er tændt, når du kommer hjem. Du kan endda indstille rummene til at tænde på forskellige tidspunkter. Og du kan naturligvis lade lyskilderne slukke gradvist om aftenen, så du aldrig skal være bekymret for, om du har ladet lyset være tændt.

### Dæmpning uden installation



Oplev dæmpning helt uden besvær med Philips Hue. Ikke for lyst. Ikke for mørkt. Helt perfekt. Intet behov for ledninger, elektriker eller installation

### Styr det på din måde



Slut Philips Hue-pærer til broen, og gå på opdagelse blandt de uendelige muligheder. Betjen belysningen fra din smartphone eller tablet via Philips Hue-app'en, eller monter kontakter i systemet for at aktivere belysningen. Indstil timere, beskeder, alarmer og meget mere for at få den fulde Philips Hue-oplevelse. Philips Hue fungerer også med Amazon Alexa, Apple HomeKit og Google Home, så du kan styre lyset med stemmen.

## Specifikationer

### Pæren

- Levetid: 25.000 time(r)
- Watt-tal: 9,5 W
- Indgående spænding: 220-240 V
- Lumeneffekt: 806 lm
- Kan opgraderes via software: med forbindelse til hue-broen
- Opstart: Øjeblikkelig 100 % lyseffekt
- Maks. strømforbrug ved standby: 0,2 W
- Farvetemperatur: 2700K
- Diameter: 62 mm
- Sokkel: E27
- Formfaktor: A60
- Højde: 110 mm

### Broen

- Højde: 26 mm
- Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
- Maks. antal tilbehørsdele: 12
- Maks. antal pærer: 50
- Strømadapter: 100-240 V AC/ 50-60 Hz

### Kontakten

- Batterier inkluderet: 1 x CR2450
- Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
- Levetid: 50.000 klik
- Maks. lyskilder pr. kontakt: 10, hvis de ikke er sluttet til en hue-bro
- Minimumbatterilevetid: min. 3 år
- Software kan opgraderes: med forbindelse til hue-broen
- Kontaktdybde: 11 mm
- Kontakthøjde: 92 mm
- Kontaktbredde: 35 mm
- Vægpladedybde: 14 mm
- Vægpladehøjde: 115 dB mm
- Vægpladebredde: 70 mm
- ZigBee Light Link: protokol IEEE 802.15.4

### Hvad følger med?

- Bro: 1
- Ethernet-netværkskabel: 1
- Strømadapter: 1
- hue-lysdæmperkontakt: 1
- Hvide hue-pærer: 3

### Miljø

- Driftsmæssig luftfugtighed: 5% < H < 95% (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur: -10°C – 45°C

### Garanti

- 2 år



Udgivelsesdato  
2017-10-12

Version: 1.0.1

12 NC: 9290 011 37061  
EAN: 87 18696 72898 7

© 2017 Philips Lighting Holding B.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)