

Lygte model EBL305

Tekniske specifikationer for model EBL305:

LED: 5 stk. CREE XM-L2 T6

Output: max. 2200 Lumen

Lygtehoved og reflektor: aluminium T6061 (anodiseret), vandtæt (IPX6). Dimensioner: 50mm (længde) x 57mm (diameter)

Lygteglas: hærdet, modstandsdygtig over for ridser og skrammer

Vægt (uden batteripakke): 207g

Lysfunktion (3 indstillinger): kraftig – medium – blink. Brugstid 2 – 12 timer afhængig af valgte funktion. Indstillet på kraftigste lysstyrke ca. 2 timer, på medium ca. 12 timer, på blink ca. 6 timer (på fuldt opladet accu)

Oplader: input 100 – 240v. LED indikerer i oplader for tilsluttet og lader (rødt diodelys), opladet (grønt diodelys). Output 7,4V DC 1A. Opladetid ca. 6 timer ved tom accu

Batterikapacitet: 1 x 4400mAh (4 x 2200 mAh) i vandtæt design

Lygten leveres med:

Lygtehoved

Batteripakke

Oplader

Hjelmadapter

2 gummistropper til montering på styr, o.a.

Vigtigt:

Oplad altid batteriet på et tørt sted. Skil ikke batteripakke eller lygtehoved ad.

Lygtehoved kan blive meget varmt ved lang tids brug, så vær varsom ved berøring.

Der ydes 24 måneders reklamationsret fra købsdato mod fremvisning af købsfaktura. Reklamationsretten dækker ikke påførte skader, forkert anvendelse eller almindelig slitage.

Bemærk:

EBL305 lever op til nyeste krav i Cykelbekendtgørelsen.

Grundet det meget kraftige lys bør man ikke kikke direkte i lysstrålen eller lyse andre personer i øjnene.

Importeret af Cykelpartner.dk, Industrivej 9, Jebjerg, 7870 Roslev

www.cykelpartner.dk, info@cykelpartner.dk

Made in China



Betjeningsvejledning (vi henviser til billedserie):

Billede 1: Forbind batteripakke med netadapter for opladning. Opladetid ca. 6 timer. Indikator på netstik indikerer med grøn diode, når batteripakke er fuldt opladet

Billede 2 +3: Brug de medfølgende gummistropper ved montering af lygte på styr

Billede 4: Forbind lygtehoved og batteripakke

Billede 5: Ved tryk på lygtehovedknap tændes lygte og de forskellige indstillinger kan aktiveres: 1 tryk tænder lygten på fuld styrke, tryk igen vil indstille lygten på 25% lysstyrke, 1 tryk mere vil aktivere lygtens blinkfunktion og ved yderligere tryk slukkes lygten

Billede 6+7: Med den medfølgende hjelmadapter kan man montere lygten på cykelhelmen

Importeret af Cykelpartner.dk, Industrivej 9, Jebjerg, 7870 Roslev

www.cykelpartner.dk, info@cykelpartner.dk

MG/05-2017/EBL305